
tuya
WiFi
16A
WORKS WITH
Smart Life
works with
amazon alexa
works with
Google Home
Outdoor Waterproof Double Socket

# PIKAOPAS

# Laitteen osat







# Tekniset tiedot

| Ominaisuus | Arvo / Selitys |
|---|---|
| **WiFi-moduuli** | 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| **Antennityyppi** | Ulkoinen vahvistusantenni (sääsuojattu) |
| **Teoreettinen kantama** | 100m (teoreettinen maksimi) |
| **Kantama ulkona** | 40-70m (reitittimen tehosta ja esteistä riippuen) |
| **Kantama sisällä** | 20-30m (seinärakenteista riippuen) |
| **Sovellustuki** | Tuya Smart Life (Android, iOS), Alexa, Home |
| **Suojausluokka** | IP44, V0 |
| **Tehoalue** | 1000-3840W, 16A |
| **Käyttöjännite** | 230VAC, 16A |
| **Ylijännitesuoja** | 280V, 20A |
| **Käyttölämpötila** | -10 C … +50C |
| **Mitat** | 121 x 115 x 56mm, 95g |
| **Painikkeet** | 2 x ON/OFF, 1 x Parituspainike |
| **Sertifikaatti** | CE |

# Laitteen painikkeet

| Painike | Toiminto | Kuvaus |
|---|---|---|
| **ON/OFF 1** | Lyhyt painallus | Kytkee vasemman pistorasian päälle/pois |
| **ON/OFF 2** | Lyhyt painallus | Kytkee oikean pistorasian päälle/pois |
| **ON/OFF** | Pitkä painallus (5-8s) | Palauttaa laitteen tehdasasetuksiin |
| **WiFi-parituspainike** | Pitkä painallus (5-8s) | Merkkivalo vilkkuu nopeasti -> Valmis yhdistet-täväksi Tuya Smart Life sovelluksen |

# Merkkivalojen toiminta

| Painike | Tilanne | Kuvaus |
|---|---|---|
| **ON/OFF** | Palaa jatkuvasti | Pistorasia on päällä |
| **ON/OFF** | Sammuksissa | Pistorasia on pois päältä |
| **WiFi-parituspainike** | Palaa jatkuvasti | Laite yhdistetty WiFi-verkkoon |
| **WiFi-parituspainike** | Valo vilkkuu nopeasti | WiFi-paritustila päällä |
| **WiFi-parituspainike** | Vilkkuu hitaasti | Yrittää yhdistää verkkoon |

# Käyttöönotto (Tuya Smart Life)

1. Kytke laite pistorasiaan
2. Paina jompaakumpaa ON/OFF-painiketta 6–8 sekuntia, kunnes valo vilkkuu nopeasti
3. Avaa Smart Life -sovellus
4. Valitse Add Device → Socket (WiFi)
5. Yhdistä 2.4GHz WiFi-verkkoon
6. Anna laitteelle nimi (esim. ”Terassin pistorasia”)
7. Valmis — molempia pistorasioita voi ohjata erikseen

HUOM:
- Jos paritus ei onnistu, tee nollaus (virtanapin pitkä painallus)
- Varmista, että puhelin on samassa 2.4GHz verkossa
- Varmista että WiFi-reititin on 2.4GHz tilassa

Tuya Smart Life App